## Паяльная станция AOYUE-Int 3233

# Руководство по эксплуатации

#### Описание AOYUE-Int 3233

Безопасное антистатическое устройство, контролируемое микропроцессором.

Алюминиевый корпус.

На передней панели паяльная станция имеет следующие элементы:

- Кнопка включение / выключение питания.
- Три кнопки управления: «\*»- Конец фазы в режиме ввода данных. «**Up**»- Увеличивает значение на индикаторе. «**DOUN**»- Уменьшает значение на индикаторе.
- 3-разрядный дисплей.

Для изменения температуры паяльника кнопками «Up» или «DOUN» выбираем нужное значение. По завершении установки значений произведите нажатие на кнопку «\*».

Для продления сорока службы наконечника в станции есть режим «Sleep», в который она переходит после 20 минут бездействия.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AOYUE-Int 3233**

Потребляемая мощность	70 BT
Температурный диапазон	200 - 450C.
Рабочее напряжение	110/220 В, 50 Гц
Сопротивление между заземлением и наконечником	2 Ом
Напряжение питания паяльника	35B
Температурная стабильность	± 1 C.
Регулировка температуры паяльника	дискретная
Потенциал между заземлением и наконечником	<2 мВ.
Размеры блока	$110 \times 98 \times 155$ mm.
Вес основного блока (нетто)	1,2кг.

### ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения несчастных случаев и повреждения AOYUE-Int 3233, соблюдайте требования:

Не прикасайтесь к жалу или металлическим деталям вблизи жала паяльника.

Не допускайте прикосновение легковоспламеняющихся материалов.

Выключите станцию после использования и не оставляйте без присмотра.

При замене деталей или хранения выключите AOYUE-Int 3233 из сети.

Не используйте AOYUE-Int 3233 для других целей кроме пайки.

Не допускайте AOYUE-Int 3233, использования во влажных помещениях.

Используйте только оригинальные запасные части

Не удаляйте излишки припоя о твердые предметы, Это приведет к повреждению жала.

Работайте в хорошо проветриваемом помещении. При работе выделяется много вредного дыма.

Храните AOYUE-Int 3233 в недоступном для детей месте.



Сеть магазинов «ПРОФИ» Единый телефон: (495) 739-43-59 www.siriust.ru