Инструкция по эксплуатации детектора сетевого напряжения MASTECH MS8900.

Внимание:
Прежде чем приступать к эксплуатации прочитайте внимательно данную инструкцию.
Внимание: БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАННОГО ПРИБОРА. Неправильная эксплуатация данного прибора может привести к травме, поэтому не забывайте соблюдать правила безопасности. При отсутствии необходимых навыков запрещается приступать к эксплуатации данного прибора.

Специальные символы

⚠ Важная информация по безопасности, смотрите инструкцию.
⏚ Заземление.

Технические характеристики

Чувствительность по напряжению: от 100 до 240 В переменного тока
Частота: 50\60 Гц
Определение расстояния: <5 мм
Чрезмерное напряжение: Категория III 600 В
Рабочая температура: от 0 до 50°C
Температура хранения: от -20 до 60°C
Относительная влажность: <85%
Высота эксплуатации: <2000 метров
Используемые батареи: 2 батареи AAA типа
Габариты: 148×20×25 мм
Вес: приблизительно 40 г.
Безопасность: для использования внутри помещения.

Установка батареи

1. Откройте батарейный отсек легким нажатием на клипсу при помощи отвертки.
2. Вставьте две батареи AAA типа, не забывайте о полярности.
3. Установите на место панель батарейного отсека.

Примечание: Если прибор не работает, то проверьте пригодность батареи.
Внимание: Во избежание удара электрическим током не эксплуатируйте прибор, если батарея и панель батарейного отсека не на месте.
Внимание: Измерения необходимо производить только с накладкой на кончике пробника.

Процесс эксплуатации

Внимание: Существует риск поражения электрическим током при измерении цепей с высоким напряжением постоянного тока и переменного тока, поэтому необходимо быть осторожным.

Измерение напряжения переменного тока

Внимание: Существует риск поражения электрическим током. Прежде чем приступать к проверке напряжения в розетке проверьте детектор на надежной цепи для проверки правильности его работы.

Внимание: Существует риск поражения электрическим током, поэтому не дотрагивайтесь до кончика пробника.
Для проверки напряжения переменного тока в розетке:

1. Дотроньтесь концом пробника до шнура идущего к розетке или вставьте пробник в отверстие розетки.
2. Если присутствует напряжение переменного тока, то загорится лампочка и прозвучит сигнал.